

AVM-1499 M 訪客頻道混入器



特點：

- ✓ 安裝簡易，不需複雜的接線
- ✓ 高影像品質無頻飄
- ✓ 輸出增益值足 100db
- ✓ 數字式頻道顯示
- ✓ 斷電/復電自動記憶頻道功能

系統規格	
顯示模式	數字式頻道顯示及系統狀態顯示
輸入影像	NTSC
影像輸入	1.0Vp-p.調至深度 87.5%
聲音輸入	預加強 75us
頻率範圍	頻道可調整 CH14~CH16 (121.25~133.25MHZ) CH96~CH99 (97.25~115.25MHZ)
射頻輸出功率	100±5 dbuv
連接端子方式	一個聲音輸入為“F“型接頭、一個影像輸入為“F“型接頭、一個高頻端子輸出為“F“型接頭
功能調整	輸出功率、聲音調變度、影像調變度，全可調整
頻率穩定度	± 5KHZ
輸出功率可調範圍	0 ~ 20 db
供應電源	DC 9~12 V 100mA
尺寸	118L X 86W X 32H (mm.)