

自動報警機

KF-110



- 特殊記憶設計，電源消失時，電話號碼設定資料及語音不消失
- 分為兩組求救對象，每組有 3 支電話號碼；可合併為一組求救號碼。忙線或無人應答時自動跳線，鈴響六聲或八秒無人應答自動切換到下一支電話號碼；重撥六次後自動停機警戒
- 四區NO/NC偵測迴路可任意規劃：第一區NC1 開機均可選擇立即獲延遲警報，亦可規劃為警急求救用〈24 小時開機〉或規劃為無聲報警
- 警報觸發後可立即解除喇叭及電話
- 百分之九十九可分辨電腦與語音〈偵測回鈴〉
- 電話短路或斷路提供警戒輸出,可直接結合防盜系統
- 6 支電話皆可撥 B.B.CALL、國內外電話、行動電話
- 工作電壓：AC110V、60HZ
- 外部出力：DC-12V500MA〈max〉
- 外型尺寸：30〈長〉x21.5〈寬〉x7.5〈深〉公分