



- 36 路 8MP 錄影
- 大容量儲存空間
- EaZy Networking 快速上網
- 事件影像推播 / 狀態訊息推播

型號：DR-TWAN8536DG

硬體		
影像輸入	LAN 埠 x 1 (最多接 36 支網路攝影機)	
影像輸出	HDMI x 2 / VGA x 1 / Composite x 1	
影像輸出解析度	HDMI-1：最多 3840 x 2160 (4K2K) HDMI-2 & VGA：最多 1920 x 1080 (Full HD)	
聲音輸入 / 輸出	輸入 x 1 (mic in) / 輸出 x 1 (Line Out / HDMI)	
警報輸入 / 輸出	輸入 x 4 / 輸出 x 1	
RS485	支援	
硬碟容量	最多可安裝八顆 16TB 硬碟	
USB 端口	USB 3.0 x 1 / USB 2.0 x 2	
網路孔	LAN 埠	1000Mbps
	Internet 埠	1000Mbps
軟體		
影像壓縮格式	H.265	
聲音壓縮格式	G711	
即時畫面模式	本機端	36 路
	遠端	4 路
回放畫面模式	本機端	36 路
	遠端	4 路
本機單路回放	支援	
錄影串流	雙碼流	
錄影模式	手動 / 事件 / 警報 / 定時	
錄影處理速率	最多 1080 IPS @ 3840 x 2160 · 300Mbps	
警報前錄影	支援	
快速搜尋	時間 / 事件	
事件通知	推播影像 / 推播訊息 / 郵件	
安全性	可設定不同使用者權限與密碼	
多點傳播 (Multicast)	支援	
無縫錄影	支援	
EaZy Networking 快速上網服務	支援	
IVS 智慧影像分析	支援	
次螢幕輸出設定	跳台顯示 / 事件顯示 / 即時畫面 (HDMI-2、VGA & Composite)	

免費 DDNS 服務	支援
網路	
通訊協定	DDNS、PPPoE、DHCP、NTP、SNTP、TCP/IP、ICMP、SMTP、FTP、HTTP、RTP、RTSP、RTCP、IPv4、UPnP、DNS、UDP、IGMP
ONVIF 相容性	支援
最大連線人數	80
遠端登入	網頁瀏覽器：Windows Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox & Opera (Windows 10 和更新版本)、以及 Google Chrome & Mozilla Firefox (MAC) 電腦程式：32CH CMS Lite (僅限 Windows 作業系統) 手機 APP：EagleEyes (支援 iOS 和 Android 系統)
一般	
電源 (±10%)	DC12V / 12.5A
耗電量	14W (無硬碟連接)
工作溫度	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
工作溼度	10% ~ 85%
尺寸	358 x 267 x 152mm
淨重	5.8 kg
最低電腦瀏覽需求	<ul style="list-style-type: none"> ● Intel core i3 或更新版本，或者同等級 AMD ● 2GB RAM ● AGP 圖形介面卡、Direct Draw、32MB RAM ● Windows 10 和更新版本 ● Windows Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox & Opera (Windows 10 和更新版本)

